

Універсальна мобільна батарея Sigma mobile X-power S130A4QX



*Шановний покупець! Дякуємо за те,
що обрали продукцію торгової марки
Sigma mobile!*




Перед початком користування пристроєм, будь ласка, уважно прочитайте керівництво для забезпечення належного користування виробом та запобігання його пошкодженню.

Портативний зарядний пристрій (або універсальна мобільна батарея – УМБ) ідеальний для зарядки пристроїв з роз'ємами USB та Type-C в дорозі, починаючи з відпусток і закінчуючи діловими поїздками й щоденною дорогою на роботу. Цей тонкий і легкий блок живлення поставляється попередньо зарядженим, його корпус вкритий покриттям, що захищає від подряпин, та завдяки якому пристрій зручно тримати в руках та носити з собою. Потужний літій-полімерний акумулятор ємністю 30 000 мА·год заряджає більшість пристроїв до 6 разів і оснащений LED дисплеєм, що дозволяє слідкувати за процесом зарядки. Куди б ви не пішли, портативний зарядний пристрій забезпечує швидке, зручне й надійне заряджання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ.

Портативний зарядний пристрій 30000мА·год–1 шт
Кабель USB-Type-C – 1 шт
Кабель Type-C>Type-C - 1 шт
Інструкція користувача – 1 шт
Гарантійний талон – 1 шт

ОПИС ПРИСТРОЮ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідні параметри:

Lightning: 5B/2,4A;9B/2,2A;12B/1,7A
Type-C: 5B/3A;9B/3A;12B/3A;15B/3A;20B/3,25A

Вихідні параметри:

Type-C: 5B/3A;9B/3A;12B/3A;15B/3A;20B/3,25A
USB: 4,5B/5A;5B/4,5A;5B/3A;9B/2A;12B/1,5A

Загальна потужність: PD65Wt+QC22.5Wt

Матеріал корпусу: АБС пластик

Батарея: Акумуляторна літій-полімерна

Ємність: 30000 мА·год

* 65Вт при заряджанні ноутбуків

ЗАРЯДКА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Примітка: Ваш портативний зарядний пристрій попередньо заряджений і готовий до використання. Для коректного відображення рівня заряду рекомендуємо перед першим заряджанням УМБ повністю її розрядити.

Швидкий тест на рівень заряду: щоб перевірити рівень заряду акумулятора УМБ, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та дійте згідно з діаграмою на наступній сторінці.


Заряджання через адаптер змінного струму
За допомогою зарядного кабелю USB-Type-C, який є в комплекті, або кабелю Lightning (не комплектується) підключіть зарядний пристрій (через порт Type-C або Lightning) до настінного адаптера змінного струму.

Заряджання через роз'єм USB ПК
За допомогою кабелю USB-Type-C з комплекту підключіть зарядний пристрій (через порт Type-C) до комп'ютера чи ноутбука (порт USB).
Повна зарядка портативного зарядного пристрою займає приблизно 7 годин.

Примітка: для прискорення процесу заряджання УМБ рекомендуємо використовувати зарядний пристрій з підтримкою протоколів швидкого заряджання PD або QC

Після початку процесу зарядки світлодіод рівня заряду буде блимати. Після завершення процесу заряджання - перестане.

Якщо активний режим швидкої зарядки - перший світлодіод буде горіти зеленим.



Примітка: Після повної зарядки портативний зарядний пристрій ємністю 30000 мА·г може зарядити більшість пристроїв до

6 разів. Кількість зарядів залежить від ємності акумулятора вашого пристрою та віку/стану зарядного пристрою.

ЗАРЯДЖАННЯ ВАШОГО СМАРТФОНА, АБО ІНШОГО ПРИСТРОЮ ВІД УМБ

Примітка: Для найкращої роботи переконайтеся, що ваша УМБ повністю заряджена. Інструкції щодо заряджання див. на попередній сторінці.

1. Підключіть один кінець USB-кабелю (наприклад, кабелю USB-Type-C або оригінального кабелю від вашого пристрою) до вашого телефону/пристрою, а роз'єм USB-A — до зарядного пристрою.

2. Увімкніть УМБ, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Процес зарядки почнеться негайно. Час зарядки залежить від пристрою (ваш пристрій повинен відображати прогрес).

3. Коли ваш пристрій повністю зарядиться, від'єднайте його.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не бийте та не тисніть на УМБ гострими чи важкими предметами. Сильні удари та спроби проткнути пристрій можуть призвести до незворотних пошкоджень пристрою.
- Не використовуйте пристрій, якщо на нього попала будь-яка рідина, або якщо він помітно мокрий/вологий.

УМБ слід заряджати під наглядом дорослих. Ніколи не залишайте пристрій з дітьми без нагляду.

- Не забувайте вимкати пристрій, коли він не використовується.
- Не надавайте пристрій впливу надзвичайно високих або низьких температур або високого тиску. Уникайте впливу прямих сонячних променів або вогню та не залишайте в гарячих місцях, наприклад, всередині гарячого автомобіля.
- Вплив високих температур може призвести до нагріву акумулятора, його підпалення або вибуху. Таке використання також може призвести до втрати продуктивності або скорочення тривалості життя акумулятора.
- Не намагайтеся в будь-який спосіб розібрати чи модифікувати пристрій. Це припинить дію гарантії.
- Негайно припиніть використання, якщо під час заряджання або зберігання акумулятор виділяє незвичайний запах чи дим, відчувається гарячим на дотик, змінює колір чи форму або виглядає ненормально.
- Якщо це все-таки станеться, зверніться до служби підтримки клієнтів Sigma mobile.
- УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

УВАГА! ЛІТІЙ-ПОЛІМЕРНИЙ АКУМУЛЯТОР

Літій-полімерні акумуляторні батареї можуть нагріватися, спалахувати чи вибухати через зловживання пристроєм; це може призвести до серйозних травм користувача.

Уважно дотримуйтеся усіх інструкцій, щоб подбати про безпечну роботу вашого портативного зарядного пристрою. Якщо у вас виникли запитання чи занепокоєння щодо експлуатації чи заходів безпеки, перелічених вище, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки клієнтів.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ПЕРЕРОБКУ!

Задля уникнення потрапляння важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.