



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**БЕСПРОВОДНА МУЛЬТИМЕДІЙНА
КЛАВІАТУРА**

RK-715W

Вітаємо вас з придбанням продукції TM REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2025. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Обережіть пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Беспровідна мультимедійна клавіатура – 1 шт.
- Кабель живлення USB – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ

- Енергоефективна бездротова технологія
- Вбудована акумуляторна батарея
- Автоматичний режим енергозбереження
- Copilot AI та Emoticons клавіші швидкого доступу

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- ОС Windows.
- Вільний порт USB.

ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ

FN + F1 ☼	Зменшити рівень яскравості	FN + F7 ◀◀	Попередній трек
FN + F2 ☼	Збільшити рівень яскравості	FN + F8 ▶▶	Відтворення/Пауза
FN + F3 ☐	Багатозадачний режим	FN + F9 ▶▶	Наступний трек
FN + F4 🔍	Пошук	FN + F10 🔊	Вимкнути звук
FN + F5 🎤	Win: Вмикання мікрофону / Mac: Siri	FN + F11 🔊	Зменшити рівень гучності
FN + F6 🌙	Режим сну	FN + F12 🔊	Збільшити рівень гучності

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Після підключення до комп'ютера клавіатура автоматично розпізнає тип операційної системи;

Якщо система не розпізнається, її можна переключити вручну:

Fn+W: перемикає клавіатуру на систему macOS.

Fn+Q: перемикає клавіатуру на систему Windows. У системі Mac OS стандартними комбінаціями клавіш є функціональні клавіші.

У системі Windows стандартними комбінаціями клавіш є F1-F12.

Коли блокування Fn закрито, потрібно натиснути Fn+Комбінація клавіш, щоб отримати функцію швидкого доступу. (Натисніть Fn+Esc, щоб відкрити/закрити блокування Fn).

Режим 2.4 Ghz

Вставте USB-приймач у USB-порт комп'ютера.

Переведіть перемикач живлення клавіатури в положення ON.

Натисніть кнопку , щоб перейти в режим 2.4G, активується відповідний індикатор 2.4G.

Режим Bluetooth

Переведіть перемикач живлення клавіатури в положення ON.

Натисніть кнопку , щоб перейти в режим Bluetooth, відповідний індикатор Bluetooth засвітиться синім і почне блимати.

Знайдіть пристрій під назвою «REAL-EL RK-715W» у налаштуваннях Bluetooth комп'ютера та підключіть його.

Якщо ви хочете повторно підключити клавіатуру Bluetooth, будь ласка, натисніть кнопку , щоб перейти в режим "Bluetooth", а потім натисніть та утримуйте кнопку  ще раз, щоб синій індикатор почав блимати, і тоді ви зможете підключити її в налаштуваннях Bluetooth!

Примітка: Спосіб підключення може відрізнятися залежно від пристрою, до якого ви хочете підключитися. Щоб відключитися від підключеного пристрою, натисніть і утримуйте кнопку BLUETOOTH. Після цього можна встановити нове підключення.

	Зелений індикатор активний: NUM-клавіатура увімкнена. Швидко блимає зелений індикатор: увімкнено режим з'єднання 2,4G. Зелений індикатор повільно блимає: режим повторного підключення 2,4G.	 Win: Copilot Mac: Перемикання програм
	Синій індикатор активний: Caps увімкнено. Синій індикатор швидко блимає: увімкнено режим з'єднання Bluetooth. Синій індикатор блимає повільно: режим повторного підключення Bluetooth.	 Блокування екрану
	Зелений індикатор активований: блокування FN активовано. Зелений індикатор не горить: блокування FN вимкнено.	 Блокування клавіші Fn
	Швидко блимає червоний індикатор: заряд пристрою низький. Червоний індикатор активний: пристрій заряджається. Червоний індикатор не активний: пристрій повністю заряджено.	 Емодзі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Кількість клавіш	109
Додаткові клавіші	15 Fn
Тип підключення	2.4 ГГц / Bluetooth
Дальність дії	10 м
Акумулятор	літій-іонний акумулятор 300 мА·год
Підтримка	iOS, iPad OS, Mac OS, Windows, Android
Інтерфейс заряджання	USB Type-C
Напрацювання на відмову	понад 20 млн. натискань
Розміри	436 × 21 × 148 мм
Колір	сірий + чорний
Вага	438 ± 5 г

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЄЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.