

## LVS 1/1 BP

Акумуляторний вертикальний пилосос для сухого прибирання LVS 1/1 BP з відмінною силою всмоктування, завдяки технології циклонної фільтрації. Універсальне застосування, три режими регулювання потужності всмоктування, фільтр HEPA 13, насадка для підлоги та щілинна насадка.



Артикул

1.394-110.0

- Живлення від акумулятора, забезпечує відмінне прибирання на всіх типах підлогових покриттів та поверхонь.
- Циклонна технологія фільтрації: стабільно висока потужність всмоктування.
- Пасивна насадка для підлоги (без обертової щітки), щілинна насадка, фільтр HEPA 13, настінне кріплення.

### Технічні дані

Акумуляторна платформа		4066529137777
Об'єм сміттєзбірника	л	Акумуляторна платформа 18 В. 0,35
Матеріал контейнера для сміття.		Пластик
Рівень звукового тиску	дБ(А)	70
Витрата повітря	л/с	12
Споживана потужність	Вт	230
Розрідження	мбар / кПа	140 / 14
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	1
Час роботи на 1 заряді батареї.	хв	Режим ecoefficiency: прим. 60 (5,0 А-год) / Режим живлення: прим. 20 (5,0 А-год) / Режим ecoefficiency: прим. 35 (3,0 А-год) / Режим живлення: прим. 12 (3,0 А-год)
Зарядний струм	А	2,5
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	1,495
Вага (з упаковкою)	кг	2,889
Розміри (Д×Ш×В)	мм	1100 × 220 × 175

### Міні-мийка

Версії		Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
Режим ecoefficiency		■
Кількість всмоктувальних трубок	шт.	1
Довжина всмоктувальних трубок	мм	509
Номінальний діаметр всмоктувальних трубок	"	35
Матеріал всмоктувальних трубок		Пластик
Насадка для підлоги		■
Щілинна насадка		■
Фільтр захисту електродвигуна		■
Тип фільтра HEPA		Фільтр HEPA 13
Тримач для аксесуарів		■
Кріплення на стіну.		■

■ Включено в комплект поставки



## Професійна якість: надміцний і довговічний.

- Унікальна циклонна технологія фільтрації для стабільно високої потужності всмоктування.
- Безщітковий двигун ЕС – довгий термін служби та висока зносостійкість.
- Інноваційна система фільтрації - проста в обслуговуванні та заощаджує час.

## Відмінна ефективність прибирання.

- Прибирання, залежно від потреб: три варіанти режимів очищення.
- Ефективно видаляє пил і бруд з усіх поверхонь. Ідеальне рішення для локального прибирання.
- Живлення від акумулятора забезпечує повну свободу руху.

## Високоєфективний фільтр HEPA-13.

- Відповідає найвищим вимогам безпеки у зонах з підвищеними гігієнічними вимогами.
- Висока ефективність фільтрації (99,95%) гарантує затримання найдрібніших частинок.

## АКСЕСУАРИ LVS 1/1 ВР

### 1.394-110.0



	Артикул	Опис	
<b>ФІЛЬТР Т/NT</b>			
<b>HEPA Filter</b>			
HEPA	1	2.885-914.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Вихідні фільтри</b>			
Sponge filter, 1 шт., LVS 1/1 Vp, LVS 1/2 Vp	2	2.885-915.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ</b>			
<b>Насадки для стиків</b>			
Щілинна насадка DN 35	3	2.889-130.0	Пластмасова щілинна насадка DN 35, ширина 210 мм <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всмоктуючі насадки для автомобілів</b>			
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	4	6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною. <input type="checkbox"/>
<b>Насадка для м'яких меблів</b>			
Upholstery nozzle complete NW35	5	6.905-998.3	<input type="checkbox"/>
<b>Всмоктувальні пензлі</b>			
Насадка-пензель NW 35	6	2.889-221.0	Насадка-пензель з натуральною щетиною (кінський волос), НД 35. <input type="checkbox"/>
<b>ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА</b>			
<b>Всмоктуючі трубки з пластмаси</b>			
Extension pipe LVS 1/1 Vp	7	9.774-750.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>			
Акумулятор 18 В 2,5 А	8	2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power. <input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	9	2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power. <input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ</b>			
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	10	2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В. <input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	11	2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А.ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power. <input type="checkbox"/>
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>			
Акумулятор Battery Power + 36/60	12	2.042-022.0	Виключно потужний 36-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 6,0 Агод для тривалої безперервної роботи. З РК-дисплеєм (інноваційна технологія Real Time) і системою контролю напруги. <input type="checkbox"/>
Акумулятор Battery Power+ 18/30	13	2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5). <input type="checkbox"/>
<b>ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ</b>			
Універсальний зарядний пристрій Battery Power+ 18/36	14	2.445-054.0	Універсальний зарядний пристрій Battery Power+ зі світлодіодним індикатором режимів для заряду будь-яких літій-іонних акумуляторів Kärcher Battery Power та Battery Power+ з напругою 18 та 36 В. Підходить для закріплення на стіні. <input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ LVS 1/1 ВР

1.394-110.0



15



16



17

	Артикул	Опис	
<b>ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ</b>			
Швидкозарядний пристрій Battery Power+ 18/60	15 2.445-044.0	Швидкозарядний пристрій для будь-яких 18-вольтих літій-іонних акумуляторів Kärcher Battery Power та Battery Power+. Зарядний струм становить 6 А. Оснащений світлодіодним індикатором режимів. Відрізняється малим енергоспоживанням у режимі очікування. Встановлюється на стіні.	<input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ</b>			
Стартовий комплект Battery Power+ 18/30	16 2.445-072.0	До складу стартового комплекту Battery Power+ 18/30 входять швидкозарядний пристрій 18 В та 2 сумісні з ним акумулятори 18 В/3,0 Агод з інноваційною технологією реального часу.	<input type="checkbox"/>
<b>ІНШІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ СУХОГО ПРИБИРАННЯ</b>			
Set hand nozzle	17 2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки  Доступні аксесуари